

## FUNKLÖSUNGEN KNX-RF KOMPATIBEL

Schalteingang / Sender 1-Kanal für zwei Taster paladin 673 010 rf



### Übersicht

- Schalteingang / Sender 1-Kanal für Taster für die Gebäudesystemtechnik
- Verfügbare Betriebsmodi: Schalten (Ein/Aus), Dimmen, Jalousiesteuerung (auf/ab), Szenenwahl (Szene 1/2)
- Zum Anschluss von zwei konventionellen Tastern zur Übertragung per Funk
- Batteriebetrieben (Batterielebensdauer ca. 8 Jahre)
- Kompakte Abmessungen
- Unterputzmontage
- Schutzart IP20
- KNX-RF kompatible Funklösung

### Bestellnummern

■ paladin

673 010 rf      Schalteingang / Sender  
1-Kanal für zwei Taster

Technische Änderungen vorbehalten.

# FUNKLÖSUNGEN KNX-RF KOMPATIBEL

## Schalteingang / Sender 1-Kanal für zwei Taster paladin 673 010 rf

### Technische Daten

Anschlussspannung	Batteriebetrieben 2x 3V CR2025 (inklusive)
Batterielebensdauer	ca. 8 Jahre
Übertragungsart	Funkübertragung codiert Frequenz 868,4 Mhz Reichweite max. 100m
Anzahl Eingänge	2
Betriebsarten	Schalten (Ein/Aus) Dimmen Jalousiesteuerung (auf/ab) Szenenwahl (Szene 1/2)
Zulässige Umgebungstemperatur	0°C...+45°C
Abmessungen	46 x 42 x 13 mm
Montage	Unterputzmontage
Schutzart	IP20

Technische Änderungen vorbehalten.

