



Type de dispositif : **ASD-250**

## Fire Detector Pro

Détecteur de fumée. Il peut être installé p. ex. dans une chambre à coucher, une chambre d'enfant ou un couloir. Pour un sentiment de sécurité totale, prévoyez un détecteur dans chaque pièce. Il doit être installé au milieu du plafond.

- capteur de fumée intégré
- conforme à la norme EN 14604 pour détecteurs autonomes
- détection de la salissure de la chambre de fumée
- indicateur LED
- avertisseur sonore intégré – alarme et avertissement de la pile faible
- bouton de test / d'effacement de l'alarme
- fonctionnement dans la bande de fréquence 868 MHz
- communication radio bidirectionnelle cryptée AES
- diversification des canaux de transmission - 4 canaux pour la sélection automatique de celui qui permettra la transmission sans interférence avec d'autres signaux
- programmation de paramètres à distance
- mise à jour du logiciel à distance
- contrôle de l'état de la pile.
- protection anti-sabotage contre l'ouverture du boîtier
- ruban de montage inclus dans le kit



Bande de fréquence de fonctionnement.....	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Pile .....	CR123A 3 V
Durée de vie espérée de la pile .....	jusqu'à 2 ans
Consommation de courant en veille .....	90 µA
Tension de signalisation de la pile faible.....	2,75 V
Températures de fonctionnement .....	0°C...55°C
Humidité maximale .....	93±3%
Dimensions .....	ø108 x 54 mm
Masse .....	172 g



Compatible with  
**abax2**  
wireless system

**ASD-250**